



alpha **VIEW** alpha **SOUND**


alpha **AUDIO+**



Linux-Betriebssystem
Internetbrowser
Vorinstallierte Apps
DLNA, Miracast Mirroring



Bluetooth 4.2 - für noch schnelleren Verbindungsaufbau, für mehr Reichweite (bis zu 100m) und weniger Verbrauch (Low Energy)

	Modell	SL-32 DSBI+	
BILD	Bildschirmgröße	80 cm (32")	
	Display	LED-Display	
	Bildformat	16:9 Widescreen	
	Auflösung	1920 x 1080 Full-HD	
	Kontrastverhältnis	3000:1	
	Helligkeitswert	200 cd/m ²	
	Reaktionszeit	< 8 ms	
	Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	
	TUNER	PAL B/G, NTSC, SECAM	•
TON	Musikleistung / Watt	2 x 5 W	
	Audio DSP-Technologie	•	
	Integrierte Lautsprecher	•	
	Stereo-Sound	•	
ANSCHLÜSSE	TV Tuner	•	
	HDMI-Anschluss	2x	
	AV IN, AV out	•	
	Kopfhörer (3,5 mm)	•	
	YPbPR-Anschluss (3,5 mm)	•	
	Coaxial Out	•	
	10,8 - 28 V DC Versorgungsspannung	•	
	Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12 DC	•	
	alphatronics-Sound	Bluetooth 4.2 Modul integriert	•
		Pairing über OSD-Menü	•
	TUNER	Triple-Tuner (DVB-S2*, DVB-T2 + DVB-C Tuner - HDTV)	•
		CI+-Slot (Common Interface)	•
Elektronischer Programmführer (EPG)		•	
Favoritenliste		•	
Kindersicherung		•	
PhotoViewer		2x USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion nachrüstbar)	•
DVD-Player	Seitlich integrierter DVD-Player	•	
	Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG	•	
Smart-TV	Basic-Smart Funktion (Linux-Betriebssystem)	•	
	LAN/WLAN-Anschluss	•	
	DLNA, Miracast Mirroring	•	
AUSSTATTUNG	Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung	•	
	Max. Programmplätze DVB-T/C	500	
	Max. Programmplätze DVB-S2	3500	
	Max. Programmplätze ATV	500	
	Videotext TOP (100 Seiten)	•	
	Bildmodi - Anzahl	4	
	Soundmodi - Anzahl	5	
	Sleep-Timer	•	
	Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig)	•	
	ALLGEMEIN	Leistungsaufnahme	Betrieb < 37 W (Max.) Stand-by < 0,5 W
Energieverbrauch kWh/Jahr		54	
Gewicht		Mit Fuß 7,5 kg Ohne Fuß 5,7 kg	
Abmessungen (B x H x T in mm)		 Mit Fuß 728 x 468 x 185 Ohne Fuß 728 x 428 x 55	
Zubehör	Gehäusefarbe	Hochglanz schwarz	
	HD-Ready	• / Full-HD	
	VESA-Standard (100 x 200 mm)	•	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Ein-/Ausschalter	•	
	Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung	•	

*Kein automatischer Satellitenfinder im Gerät integriert.